

<p>AVCHD Handycam 2012</p> <p>Full HD Flash Camcorder</p> <p>Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 22.12.2011</p>	  <p style="text-align: right;">Schwarz</p>	
<p>Logos & Sticker</p>		
<p>Hersteller</p>	<p>Sony / www.Sony.de</p>	
<p>Modell</p>	<p>HDR-CX570E</p>	
<p>Unverbindliche Preisempfehlung</p>	<p>629,- Euro</p>	
<p>Erhältlich ab:</p>	<p>Februar 2012</p>	
<p>Besonderheiten</p>	<p>Kompakte und stylische AVCHD Flash Handycam Aufnahme auf Memory Stick PRO Duo, SD/SDHC oder SDXC Card CMOS & Exmor R Bildsensor BIONZ Bildprozessor AVCHD (50p Aufnahme mit bis zu 28Mbit/Sek.) / SD Aufnahme (MPEG2) Hochwertiges Sony G-Objektiv mit optischem 12fach (20fach erweitert) Zoom / 160fach digital Optischer SteadyShot mit Aktive Mode 20,4 Megapixel Fotoaufnahme 3" Größer Xtra Fine LCD-Monitor mit Tru Black Technologie iAuto - Automatische Erkennung von Motiven und Szenen Gesichtserkennung und Smile Shutter Dolby Digital Stereo und 5.1 Surround Integriertes USB-Kabel mit Stecker zum schnellen Anschluss an einen Computer Akku Ladefunktion über USB</p>	
<p>Format</p>		
<p>Speicher Medium / Kompressionsverfahren</p>	<p>Memory Stick PRO Duo / SD / SDHC oder SDXC Memory Card Class4 MPEG4 AVC/H.264 (High Profile) (HD), MPEG2PS (SD)</p>	
<p>Videoformate (Auflösung), TV-Norm</p>	<p>AVCHD Ver. 2.0 (1920x1080 / 1440x1080) / SD (PAL, 720x576)</p>	
<p>Kamera / Objektiv</p>	<p>Bildsensor 1/3,91" (4.6mm) CMOS 5.430.000 Pixel - ClearVid CMOS & EXMOR R Progressive / Interlaced 4 / 3 Lichtempfindlichkeit / empfohlen 3 Lux (1/25 Sek. Verschluss), 6 Lux (1/50 Sek. Verschluss) / > 100 Lux Objektiv Sony G-Objektiv / F: 1.8-3.4 / E: 2.9 – 34.8 mm Filtergewinde 30 mm Objektiv Schutz ja (automatisch) optischer / digit. Zoom 12fach (20fach erweitert) / 160fach KB-Brennweite (16:9) (Video/Foto) 26.8-321.6 mm / 26.8-321.6 mm KB-Brennweite (4:3) (Video/Foto) 32.8-393.6 mm / 32.8-393.6 mm KB-Brennweite im SteadyShot Aktiv Mode (Video 16:9) 29,1 - 582,7 mm Tele-Makro * (250 mm Motivabstand) Bildstabilisator (SteadyShot) * (optisch mit Aktiv Mode) x.v.Colour (erweiterter Farbraum) * (zuschaltbar / in Verbindung mit entsprechenden Bravia Displays) Signalverarbeitung Bionz / Dynamik Range Optimizer</p>	
<p>Funktionen</p>		
<p>Nachtaufnahme Funktion (NightShot)</p>	<p>-</p>	
<p>Spot Focus / Tracking Fokus</p>	<p>*/ *</p>	
<p>Back Light (Gegenlicht Funktion)</p>	<p>*(automatisch / Ein-Aus via Menu)</p>	
<p>Weißabgleich</p>	<p>*(Auto / Indoor / Outdoor / One Push)</p>	
<p>Exposure Control (man. Belichtungssteuerung) / Spot Meter</p>	<p>*(automatisch) / *</p>	
<p>AE Shift (Helligkeitsverschiebung) / WB Shift (Weißbalance Verschiebung)</p>	<p>*/ -</p>	
<p>Kinohilflicher Effekt</p>	<p>*(Cinematone Gamma)</p>	
<p>Automatische Motiverkennung mit Bildoptimierung</p>	<p>*(Landscape, Backlight, Twilight, Spotlight, Low Light, Macro, Portrait, Baby, Stativ, Windgeräuscherkennung mit Reduzierung)</p>	
<p>Scene Selection (Belichtungsautomatiken)</p>	<p>9 (Twilight, Twilight Portrait, Sunrise & Sunset, Fireworks, Landscape, Portrait, Spotlight, Beach, Snow.)</p>	
<p>Verschlusszeiten (Programmabhängig)</p>	<p>-</p>	
<p>Manuell Shutter (Foto/Video/ Smooth Slow Rec.)</p>	<p>-</p>	
<td></td> <td data-bbox="421 961 1146 981"> <p>Auto Control * (1/6 – 1/10.000 Sek.)</p> </td>		<p>Auto Control * (1/6 – 1/10.000 Sek.)</p>
<td></td> <td data-bbox="421 981 1146 1000"> <p>Standard (1/50 – 1/10.000 Sek.)</p> </td>		<p>Standard (1/50 – 1/10.000 Sek.)</p>
<td></td> <td data-bbox="421 1000 1146 1020"> <p>Low Lux (1/25 – 1/10.000 Sek.)</p> </td>		<p>Low Lux (1/25 – 1/10.000 Sek.)</p>
<td></td> <td data-bbox="421 1020 1146 1040"> <p>Smooth Slow Record (1/215 – 1/10.000 Sek.)</p> </td>		<p>Smooth Slow Record (1/215 – 1/10.000 Sek.)</p>
<p>Fader Effekte</p>	<p>2 (Schwarz / Weiß)</p>	
<p>Golf Shot (Aufnahme zur Bewegungsanlayse)</p>	<p>*</p>	
<p>Gesichtserkennung (Face Detection) / Face Index</p>	<p>*(Mit Bit Optimierung im Gesichtsfeldbereich) / *</p>	
<p>Lächelerkennung (Smile Shutter)</p>	<p>*(Erwachsene / Kinder mit intensitäts Anpassung)</p>	
<p>Smooth Slow Record (Zeitrafferaufnahme)</p>	<p>*(200 Halbbilder / 3 Sek., VGA Auflösung inkl. Audio)</p>	
<p>Zebra / Histogram Funktion</p>	<p>- / -</p>	
<p>Hilfsrahmen (Führungslinien)</p>	<p>*(Kompatibel mit VCT-60AV, VCT-80AV)</p>	
<p>Schnellstart Funktion "Quick On"</p>	<p>*(bei Aufklappen des LCD-Monitors)</p>	
<p>Assigriable Dial (vorprogrammierbare manuelle Funktionen)</p>	<p>-</p>	
<p>Restanzeige (Akku / Memory Stick / Festplatte)</p>	<p>*/ * / *</p>	
<p>Mehrsprachige Menüführung / Easy Handycam Funktion</p>	<p>*/ * / *</p>	
<p>Fotofunktionen / Fotoauflösung</p>		
<p>Auflösungen (Foto)</p>	<p>640x480, 1920x1080, 2592x1944, 4224x2376, 4512x3384, 6016x3384</p>	

Kompressionsverfahren	JPEG
Speichermedium	Memory Stick PRO Duo (HG & Mark2) / SD / SDHC & SDXC (Class4) / HDD
Integrierter Blitz / LED Leuchte	* (0,3 - 2 Meter) / * (0,3 - 1,5 Meter)
Dual Record (Fotos parallel zur Video-Aufnahme)	* (20,4 MP, 6016x384 / 10 MP, 4224x2376 / 2,1 MP, 1920x1080)
Foto Capture aus Videoaufnahme	* (640x360, 640x480, 1920x1080)
PictBridge (Direktprint Funktion über USB)	-
Selbstauslöser (Foto)	*
Fotofunktionen	Slide Show, Playback Zoom
PhotoTV HD	* (via HDMI / Komponente mit kompatibeltem Bravia Display)
Aufnahme Medien / Einstellungen	
Interner Speicher / Memory Card	- / * (optional Memory Stick PRO Duo HG oder Mark2 / SD / SDHC & SDXC (Class4))
Aufzeichnungsformat (AVCHD / PAL SD)	MPEG4 AVC H.264 / MPEG2
Qualitätsstufen (AVCHD)	PS (1920x1080, 50p - 28Mbit) FX (1920x1080, 50p, 50 - 24Mbit) / FH (1920x1080, 50i - 17Mbit) HQ (1440x1080, 50i - 9Mbit) / LP (5Mbit)
Qualitätsstufen (PAL SD)	HQ (720x576 - 9Mbit)
Aufnahmezeiten: AVCHD 8GB (PS / FX / FH / HQ / LP)	35 Min. / 40 Min. / 60 Min. / 105 Min. / 180 Min.
Aufnahmezeiten: AVCHD 16GB (PS / FX / FH / HQ / LP)	75 Min. / 85 Min. / 120 Min. / 210 Min. / 370 Min.
Aufnahmezeiten: AVCHD 32GB (PS / FX / FH / HQ / LP)	150 Min. / 180 Min. / 245 Min. / 430 Min. / 745 Min.
Aufnahmezeiten: PAL SD (HQ) 8GB / 16 GB / 32 GB	110 Min. / 220 Min. / 445 Min.
Kopierfunktion auf externe Festplatten	* (FAT32 Formatiert -mit optionalem Kabel VMC-UAM1)
Film Rollen Index / Gesichtserkennungs Funktion (Suchfunktionen)	* / *
HD Highlight Wiedergabe (auto. Filmmusikunterstützung)	
Highlight Video Konvertierung - HD zu SD	* (als separaten Video File)
Playlist Erstellung	* (1x HD / 1x SD)
Playlist Optionen	* (hinzufügen, löschen, verschieben)
Index Foto / Video Übersicht	* / *
Formatierung / Alles Löschen	* / *
LCD-Monitor / Sucher	
LCD-Display	3" (7.6 cm) 16:9 Xtra Fine LCD 921.600 Punkte (Netto 307.200 Bildpunkte)
Sucher	-
Zusätzliche Start / Stop / Zoom Taste (via Touch Panel)	* / * / *
Touch Panel / Tru Black	* / *
Audio	
Dolby Surround Creator 5.1	-
Dolby Digital Stereo	*
Mikrofon	Stereo (Elektret Kondensator)
Wind Position / Zoom Funktion	* (Ein/Aus) / *
Digitale Windgeräuschunterdrückung / Clear Voice Filter	* / *
Center- / Kommentar- Mikrofon kompatibel	* / *
Tonsteuerung (auto / man.)	* / -
Integrierter Mini Lautsprecher / Volume Control	* (Stereo & S-Master Verstärker) / *
Anschlüsse	
Multi-Systemanschluss A/V Remote:	-
Video/Audio Ein-/ Ausgang	*/ *
S-Video Ein-/ Ausgang	*/ * (mit optionalem Kabel VMC-30FS)
Komponenten Audio (incl. Audio)	
Remote Anschluss	*(Kompatibel mit RM-AV2, VCT-60AV, VCT-80AV)
HDMI-Ausgang	*(Mini Typ C) / Bravia Sync kompatibel
Kohöreranschluss	*(3,5mm Stereo Mini-Klinke)
Externer Mikrofonanschluss	*(3,5mm Stereo Mini-Klinke)
USB	*(Mini AB, USB 2.0, Ausgang / integriertes USB-Kabel mit Stecker)
Aktive Interface Zuhörerschutz	
Memory Card Slot (Kompatibilität)	*(Memory Stick PRO Duo (Mark2) / SD / SDHC & SDXC (Class4))
Allgemeine Daten	
Abmessungen / Gewicht (ohne Akku)	54,5 x 64,5 x 116,5 mm (151,5 mm mit Sonnenblende) / 315 Gramm / 395 Gramm incl. Akku
Leistungsaufnahme / Spannung	3,1Wh / 7,2 Volt
Akku Ladefunktion via USB	ja
Eco Stromsparmmodus	* (automatische Ausschaltung: 1 Min, 2 Min)
Stamina (ca. Aufnahmezeit: mitgelieferter Akku)	2 Std. (NP-FV50) bei HD-Aufnahme
Stamina (ca. Aufnahmezeit: optionaler Akku)	8 Std. 20 min. (NP-FV100) bei HD-Aufnahme
Mitgeliefertes Zubehör	
Netzsteckadapter	*(AC-L200)
Akku	*(NP-FV50)
Fernbedienung	-
Sonnenblende	*
AV-Kabel	*(Audio / Video = ohne S-Video)
USB-Verbindungskabel	*
HDMI-Kabel	*
PC-Software für Windows® 7, Win XP® (SP3) / VISTA® SP2, 64bit Versionen und Starter Edition werden nicht unterstützt	*(Play Memories Home Light - installiert / Vollversion per Download erhältlich)
* Hinweis: bei den Angaben zur Aufnahmezeiten handelt es sich um cirka Zeiten die je nach Aufnahmeinhalt abweichen können.	
System Zubehör (optional) / Weiteres Zubehör und Infos auf www.sony.de	
Erstaz Akku (NP-FV50 / NP-FV70 / NP-FV100)	* / * / *
Starter Set (ACC-BBVS, ACC-FV70)	*
Ladepadapter (BC-TRV)	*
Tragetasche (LCS-U30 / LCS-U20)	* / *
Tragetasche (LCS-MX50)	*
Externe LED Video Leuchte (HVL-LE1: 1800 Lux, 5.500 Kelvin)	*
Winkeladapter für LED Videoleuchte (VCT-55LH)	
Kommentar & Center Mikrofon mit Bluetooth	*(ECM-AW3 / ECM-HW2)
360Grad Lautsprecher (RDP-CA1)	*
DVDirect VDR-P1 (DVD-Brenner)	*
DVDirect VDR-MC6 (DVD-Brenner)	*
Stativ mit Kamerasteuerung (VCT-AV80 / VCT-AV60)	*
USB-Adapterkabel (Mini AB auf A) VMC-UAM1	*